

154kV B/P CU Event 설명

Number	Event	설 명	발생 요인
10475	Error without protection blocking	Relay alarm (Ry Block 되지 않음)	BU Fail 발생으로 인한 그룹 경보
10476	Error with protection blocking	Relay alarm (Ry Block 됨)	BU Fail 발생으로 인한 그룹 경보
176.1063.14	Bay Unit @ 14 failure	BU 전원 상실(Ry Fail) or BU와의 통신 Fail	Bay Unit 과의 통신 Fail (BU14)
10470	Isolator oper. Prohibited (isol. fault)	DS Fail	BU 통신 Fail로 DS 접점정보 미취득
55	Reset Device	Device reset	재부팅으로 인함
67	Resume	재부팅시	통신Fail 발생으로 재부팅됨
177.1334.01	>Block BUS1	1BUS 87 Blocking	1335.01 BI 활성화로 인한 Block
177.1346.02	>Block BF protection for BUS1	1BUS BF Blocking	1348.01 BI 활성화로 인한 Block
177.1334.02	>Block BUS2	2BUS 87 Blocking	1335.01 BI 활성화로 인한 Block
177.1346.02	>Block BF protection for BUS2	2BUS BF Blocking	1348.01 BI 활성화로 인한 Block
	Loop Operation Int.	two DS Close (순시)	DS Fail시 DS Close 로 인식
	Loop Operation +20s	two DS Close (20sec)	DS Fail시 DS Close 로 인식
51	Devic is Operational and Protecting	Device ready	Device ready
177.1335.01	Blocked by BI BUS1	1BUS 87 Blocking BI 활성화	27D 동작으로 BI 입력되어 1BUS 87 Block
177.1348.01	Blocked BF protection for BUS1	1BUS BF Blocking BI 활성화	27D 동작으로 BI 입력되어 1BUS BF Block
177.1335.02	Blocked by BI BUS2	2BUS 87 Blocking BI 활성화	27D 동작으로 BI 입력되어 2BUS 87 Block
177.1348.02	Blocked BF protection for BUS2	2BUS BF Blocking BI 활성화	27D 동작으로 BI 입력되어 2BUS BF Block
10471	Isolator oper. Prohibited (group alarm)	DS Fail (Group alarm)	10470 동작 (그룹 경보)
10496	BF protection BZ blocked (group alarm)	BF Blocking (Group alarm)	BF Block (그룹 경보)
70	Setting caculation is running	정정 변경시	정정 변경시